



STARTER OSR ST171 SAFETY DEOS

Nos produits > Éclairage > Appareillage d'éclairage > Alimentation pour fluorescent > STARTER OSR ST171 SAFETY DEOS

<https://eclairmag.fr/osram-osram-starter-st-171-safety-deos-mono-vrac-100718755.html>

Description courte

Marque : LEDVANCE

Fabricant : LEDVANCE

Référence : OSR422855

STARTER FLUO OSRAM - Haute qualité pour tubes et lampes fluorescentes et ballasts conventionnels - ST 171 Safety Deos 230V - montage mono - Température ambiante recommandée : -20 à +80°C - Vrac par 1200 pièces



VISUEL INDISPONIBLE

Description

STARTER FLUO OSRAM - Haute qualité pour tubes et lampes fluorescentes et ballasts conventionnels - ST 171 Safety Deos 230V - montage mono - Température ambiante recommandée : -20 à +80°C - Vrac par 1200 pièces

Caractéristiques

Données électriques

Tension nominale 220...240 V

Puissance nominale 65,00 W

Fréquence du réseau 50...60 Hz

Données photométriques

Teinte de couleur (désignation) non pertinent

Dimensions & poids

Longueur 40,3 mm

Donnée produit supplémentaire

Pictogramme DEEE Oui

Notes bas de page util. uniquem. produit Plage de température pour un arrêt sans risque : -20 à +80 °C

Capacités

Gradable Non

Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	LEDVANCE	
Ean13	4050300422855	
Référence fabricant	4050300422855	
Caractéristiques produit	Unité de conditionnement Pièce / unité	UNV1
	Dimensions (h x l x L)	35mm x 18mm x 20mm
	Poids approximatif	8,64g
	Volume	0.01dm ³
	circuit	simple
	puissance de lampe acceptée (W)	65
	adapté à une lampe fluorescente compacte	OUI
	adapté à une lampe fluorescente	OUI
	QC Unité	1
	QC Carton	1200
	QCT	PF
	Document(s)	
<ul style="list-style-type: none">• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche• Fiche		
Ean13	4050300422855	
Fournisseur	LEDVANCE	
Référence Odelec-Nollet	006001220	



