



ECLAIRMAG

# CMD PR TELE. MINU. KNX RADIO

Nos produits > Distribution énergie - Protection habitat et tertiaire > Système domotique  
> CMD PR TELE. MINU. KNX RADIO

<https://eclairmag.fr/hager-commande-pour-telerupteur-et-minuterie-knx-radio-100474749.html>

## Description courte

---



Marque : HAGER

Fabricant : HAGER

Référence :HAGTRM600

Commande pour télérupteur et minuterie KNX Radio

## Description

---

Commande pour télérupteur et minuterie KNX Radio

# Informations complémentaires

Quantité d'unité Prix	0.000000	
Marque	HAGER	
Ean13	3250615989086	
Référence fabricant	TRM600	
Caractéristiques produit	Nombre de sorties	1
	Système bus	oui
	Voyant lumineux	oui
	Protocole radio	Radio KNX
	Catégorie du récepteur	2
	Tension d'alimentation du système	230V AC
	Courant traversant max	500 mA--
	Courant de commutation	max. 0,5 A
	Fréquence de transmission	868 MHz
	Fréquence de réception radio	868,3 MHz
	Fréquence d'émission radio	868,3 MHz
	Fréquence d'émission/de réception radio	868,3 MHz
	Puissance dissipée totale sous IN	150 mW
	Puissance dissipée par la commande	100 mW
	Puissance d'émission radio	< 25 mW
	Humidité relative de l'air (sans condensation)	0 ... 65 % (sans condensation)
	Couleur indépendant des lignes design	gris clair
	Hauteur	18 mm
	Hauteur produit installé	40 mm
	Dimensions (LxIxH)	40x40x18
	Section de raccordement en câble souple	0,5 / 1,5mm²
	Section de raccordement en câble rigide	0,5 / 2,5mm²
	Section de conducteur (flexible)	0,5 ... 1,5 mm²
	Section de conducteur (rigide)	0,5 ... 2,5 mm²
	Type de connexion	cage à vis
	Type de contact	semi-conducteur
	Modes de configuration supportés	system , easy , PB
	Nombre de canaux radio	1
	Nombre de liens quicklink	max. 20 émetteurs/récepteurs
	Commande manuelle	Oui
	Transmitter duty cycle	1 %
	Durée d'impulsion	200 ms
	Température de service	15 ... 45 °C
	Température de stockage	25 à 70 °C
	Applications	Actionneurs de radio KNX
	Gamme	sortie
	Appareil de la famille	TRM
	Gamme design principale	BERKER.NET
	Série	Berker.Net
	mode de pose	encastré
	Intensité (A)	0,5
	puissance de sortie (W)	115
	tension de fonctionnement normale (V)	230
	système de bus radio	OUI
	Puissance de coupure max. (W)	115
nombre max. de sorties de commutation	1	
courant de commutation max. (A)	5	
commande sur site/commande manuelle	OUI	
IP	IP20	
avec affichage LED	OUI	
système de bus KNX-radio	OUI	
radio bidirectionnelle	OUI	
profondeur min. de la boîte d'encastrement (mm)	20	
QC Boite	1	
QC Carton	60	
QCT	PF	
<b>Document(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Pep</a></li> <li>• <a href="#">Notice</a></li> <li>• <a href="#">Fiche</a></li> </ul>		
Ean13	3250615989086	
Fournisseur	HAGER	
Référence Odelec-Nollet	054006869	

## Images du produit

